

Дополнительный радиопередатчик ST-RC427TR

Дополнительный передатчик-брелок ST-RC427TR предназначен для использования совместно с комплектами приемников с динамическим кодом. Носимый передатчик ST-RC427TR может использоваться для дистанционного управления какими-либо устройствами. При совместной работе с одноканальными приемниками кнопки каналов могут независимо использоваться со своими индивидуальными приемниками.

Динамический код обеспечивает более безопасный радиообмен между брелоком-передатчиком и приемником и не допускает простого копирования брелока, как это возможно с брелоками со статическим кодом.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Модель: | ST-RC427TR |
| Кодировка: | Динамическая |
| Количество каналов: | 2 |
| Рабочая частота: | 433,92 МГц |
| Мощность: | < 10 мВт |
| Расстояние срабатывания: | До 30 м при прямой видимости |
| Режим работы: | Следящий, импульсный, триггерный (зависит от приемника) |
| Питание: | Заменяемый элемент питания CR2016, 3 В |
| Диапазон рабочих температур: | От 0 до +45 °С |
| Диапазон рабочей влажности: | 20%–80% |
| Габариты: | 60 x 29 x 12 мм |